


## Immax NEO LIMITADO Smart závěsné svítidlo 80cm 48W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-limitado-smart-zavesne-svitidlo-80cm-48w-cerne-zigbee-3-0.html>

Kruh je jedním z nejčastějších symbolických znamení, jeho nekonečná linie je symbolem času a nekonečnosti. Kolekce Immax NEO Smart přivítala kruh do své společnosti a představuje vám inteligentní závěsný lustr „LIMITADO“. Lustr se bude vyjímat jako solitér, ale pokud máte velký prostor, nebojte se kombinovat Limitado 60cm a 80cm, na různě dlouhých lankách bude kompozice kruhů úchvatná. Pokud propojíte lustry s chytrou bránou Immax NEO budete je moct ovládat na dálku přes chytrou aplikaci Immax NEO v mobilním telefonu nebo tabletu. Nebo přímo v místnosti, kde se lustry nachází lze ke smívaní či změně barvy světla použít přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0. Již se nemusíte obávat, že doma zbytečně svítíte, vše si naprogramujete dle vašeho přání nálady a hlavně potřeby. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

### Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0  
Materiál: kov, plast  
Barva svítidla: černá mat  
Rozměry: D800 x 60mm  
Délka závěsu: max 1200mm  
Barva světla: 2700-6500K  
Příkon: 48W  
Světelný tok: 3360lm  
Stmívatelný: ano  
Doba svícení: 50 000 hod  
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz  
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní světlo má hodnotu Ra 100)  
Záruční lhůta: 3 roky  
Energetická třída(EEL): A



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

### Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

**Prodložení délky lanka:** pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jisticího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení